

STANDART

Isı Anahtarlı Balastlar ve Zaman Ayarlı Ateşleyicilerle Yeni Güvenlik Standartları


Mustafa Oktay

Türk Philips Aydınlatma; Ürün Müdürü

Uygun güvenlik standartlarının yerine getirilmesi, armatür imalatçıları açısından son derece önemli bir gereklilik taşımaktadır.

Armatür tasarımında etkili en son değişiklikleri içeren gelişmelerden bir tanesi, EN60598 sayılı standartta yer alan SON, CDM ve metal halide ampullerin kullanıldığı armatürler için geçerli olan güvenlik şartlarıdır. Söz konusu bu standart, ampul ömrü sonunda ortaya çıkan istenmeyen koşullara sınırlama getirme amaçlı olarak belirlenmiştir.

EN60598 sayılı standarda uyum sağlamak amacıyla, Yüksek Basınçlı Sodyum ve Metal Halide ampullerin kullanıldığı sistemlerde, balastın ve ateşleyicinin aşırı yüklenmesinin önüne geçmek amacıyla, armatürlerde ısı anahtarları kullanma



EN60598 sayılı standarda uyum sağlamak amacıyla, Yüksek Basınçlı Sodyum ve Metal Halide ampullerin kullanıldığı sistemlerde, balastın ve ateşleyicinin aşırı yüklenmesinin önüne geçmek amacıyla, armatürlerde ısı anahtarları kullanma gerekliliği getirilmiştir.

gerekliliği getirilmiştir. Bu gereklilik, daha önceden CDM ve metal halide ampullü sistemler için kullanılırken, 1 Eylül 2001'den itibaren yüksek basınçlı sodyum ampullü sistemler için de kullanılacak şekilde genişletilmiştir. Yukarıda belirtilen ampullerde, ömür sonuna doğru, sadece deşarj tüpü içinde değil, aynı zamanda tüp

dışında da ark oluşmaktadır. Oluşan bu ark, bir doğrultucu etkisi yaratarak, balast ve seri devrelerde kullanılan ateşleyici üzerinde aşırı bir DC yüklemeye gerçekleştirir. Bu durum da balast ve ateşleyici sargılarında aşırı ısınmaya neden olarak, bu elemanların ömrünün ciddi biçimde kılmasına neden olur.

Olası aşırı ısınmanın önüne geçilmesi, ısı anahtarları ile birlikte kullanılan balastlarla mümkündür. Söz konusu ısı anahtarları, ampul ömrü sonuna doğru, sistem davranışı nedeniyle ortaya çıkan aşırı ısınmayı tespit ederek, şebeke gerilimini, balastta oluşan belli bir sıcaklık değerinden sonra kesmekte ve böylece aşırı ısınma nedeniyle gerek balastta, gerekse ateşleyicide ortaya çıkabilecek olumsuzlukları bertaraf etmektedir. Isı anahtarları, balast soğuduktan sonra devreden çıkarak, ampul değişiminin ardından sistemin tekrar karalı halde çalışmasında bir engel teşkil etmemektedir. Isı anahtarlı balastlar, hem yarı paralel hem de seri bağlı sistemlerde kullanılabilir.

