

<input checked="" type="checkbox"/> <b>AHIRLAR VE SAMANLIKLARDA ELEKTRİK TESİSATI</b>		
<input type="checkbox"/> Ahırınızdaki elektrik tesisatı güvenilir mi?	<b>Hayır/Bilmiyorum:</b> Tesisatınızı usta bir elektrikçiye kontrol ettirin.	Toprak kablosu çektirin ve kaçak anahtarı (30mA) kullanın. Elektrik kaynaklı hayvan ölümleri inanılmaz boyuttadır.
<input type="checkbox"/> Ahırın içinde kumanda panosu var mı?	<b>Evet:</b> Panonun konumu nem ve tozdan uzak, en emniyetli yerde, mümkünse dışarıda olmalı.	Hayvan dışkısı ve idrarı, amonyak gibi aşındırıcı gazlar üretir. Tesisatınız kısa sürede yıpranacaktır.
<input type="checkbox"/> Ahır içindeki anahtar ve prizlerin koruma sınıfı ne?	<b>Bilmiyorum:</b> Anahtar ve prizler en az IP54 olmalı.	IP54 her yönden gelen düşük basınçlı suya ve toza karşı koruma sağlar.
<input type="checkbox"/> Priz ve anahtarlar yerden emniyetli uzaklıkta mı?	<b>Bilmiyorum:</b> Hayvanın boyundan yukarıda olmalı.	Tüm prizler kapaklı olmalı ve hayvandan yukarıda durmalıdır. Kablo girişine su girmeyecek şekilde montaj yapılmalıdır.
<input type="checkbox"/> Prizler ve anahtarlar sıva üstü mü çekilmiş?	<b>Evet:</b> Mümkünse sıva altı yapılmalı. Ya da o noktaya dışarıdan en kısa yoldan girilmeli.	Kışın kemirgen hayvanlar sıcak yerleri tercih ederler. Kablolar iyi bir yiyecek olabilir.
<input type="checkbox"/> Süt sağım için uzatma kablosu kullanıyor musunuz?	<b>Evet:</b> Uzatma kablosu yerden değil, yukarıdan gelecek şekilde tesisat çektirilmeli.	Ahırlarda seçilen uzatma kabloları karanlık ortamda parlayan renklerde olmalıdır. Siyah renk asla kullanmayın.
<input type="checkbox"/> Uzatma kablosunun fiş ve prizi uygun mu?	<b>Bilmiyorum:</b> Uzatma kablolarının fiş ve prizleri minimum IP 54 olmalı.	Normalde ahırda uzatma kablosu kullanılmaz. Uzatma kablosu kullanacaksanız eksiz olmalı, iş bittiğinde de çıkartılıp ahır dışına konulmalıdır.
<input type="checkbox"/> Aydınlatma armatürü var mı?	<b>Hayır:</b> Değiştirin. IP65 armatür kullanın. İçerisine LED ya da tasarruflu ampul takılmalı.	Ahırınızı temizlerken veya başka nedenle bir çarpma meydana gelirse, kırılıp yangına sebep olmaması için armatür içinde kullanın.
<input type="checkbox"/> Kışın ahırınızı ısıtıyor musunuz?	<b>Evet:</b> Isıtıcı fanın gücüne bakılmalı, fiş ve priz kontrol edilmeli. Lamba ve alan ısıtıcılarının üzeri temizlenmeli.	Alan ısıtıcılarının devrilmemesi için gerekli tedbirler alınmalı ve kontrol edilmeli.
<input type="checkbox"/> Ahırın içinde hayvan yemi olarak saman var mı?	<b>Evet:</b> Ahır içindeki saman başka yere taşınmalı. İçeride asla sigara içilmemeli.	Saman çok hızlı yanar, elektrik tesisatından uzak olmalı.
<input type="checkbox"/> Ahırdan çıktığınızda ahırın prizlerinde elektrik var mı?	<b>Evet:</b> Ana panoya bir pako şalter koyulmalı. Ahırda işiniz bittiğinde hiçbir prizde elektrik olmamalıdır.	Hayvanların cep telefonlarını şarj etmek için elektriğe ihtiyacı yok (!)
<input type="checkbox"/> Samanlığın üzerinde duman detektörünüz var mı?	<b>Hayır:</b> Detektör koyun.	Alarm çaldığı andan itibaren 8 dakika içinde söndürme imkanı varsa söndürün. Yoksa hayvanlarınızı sahadan uzaklaştırın.



Priz yukarıda duracak.



IP 65 korumalı olanı öneriyoruz



Samanlıkta yangın var